

SMS コマンドリストとリプライ (カメラからの返答) 例

項目	コマンド	コマンド例	リプライ例	説明
電話番号追加	*100#電話番号#	*100#09012345678#	Phone number added@	SMS 送信元の電話番号を追加
電話番号消去	*101#電話番号#	*101#09012345678#	Phone number deleted@	SMS 送信元の電話番号を消去
メールアドレス追加	*110#メールアドレス#	*110#info@hyke- store.com#	Email added@	メールアドレスを追加
メールアドレス消去	*111#メールアドレス#	*111#info@hyke- store.com#	Email deleted@	メールアドレスを消去
MMS 経由送信	*120#0#	MMS 経由送信 (使用不可)		
インターネット経由送信	*120#1#	*120#1#		インターネット経由送信 (設定後はメール送信のみになります)
電話に送信	*130#0#	電話に送信 (使用不可)		
メールに送信	*130#1#	*130#1#		メールに送信
両方に送信	*130#2#	両方に送信 (使用不可)		
毎回送信設定	*140#0#	*140#0#	Send instant photo@	撮影毎に毎回送信する設定
レポート設定	*140#1#	*140#1#	Send daily report@	1日1回レポート設定 送信される時間はカメラ側で設定する
送信オフ設定	*140#2#	*140#2#	Send off@	送信オフ設定
ステータス確認	*160#	*160#	Signal:4 battery:5 SDtotal:000M remain:000M@ battery=5~0	ステータス確認: バッテリーレベル 1-5, SDカードの容量
SMS オフ設定	*170#	*170#	SMS control dis abled@	SMS オフ設定。省電力化 一度オフにするとコマンドでオンにすることはできないので注意すること
1日最大送信枚数設定	*180#	*180#0#	Max number reset to 0@	*180#0# //制限なし *180#100# //100枚 *180# //カウントクリア
メール送信静止画解像度設定	*190#	*190#0#	Image quality set to normal@ Image quality set to high@	*190#0# // 640*480 ピクセル *190#1# // 1280*960 ピクセル
静止画モード	*200#0#	*200#0#	Set to photo mode@	静止画モードに設定
動画モード	*200#1#	*200#1#	Set to video mode@	動画モードに設定
静止画&動画モード	*200#2#	*200#2#	Set to photo&video mode@	静止画+動画モードに設定
センサー感度”高”設定	*202#0#	*202#0#	PIR sensitivity high@	センサー感度を”高”に設定
センサー感度”中”設定	*202#1#	*202#1#	PIR sensitivity normal@	センサー感度を”中”に設定
センサー感度”低”設定	*202#2#	*202#2#	PIR sensitivity low@	センサー感度を”低”に設定
センサーオフ設定	*202#3#	*202#3#	PIR sensitivity off@	センサーオフ設定
静止画送信	*500#	*500#	Picture sending@ Video sending@ ※1	静止画を撮影し送信 (送信モードオフまたは動画モード設定時は使用不可)

SD フォーマット	*204#	*204#	Ok@	SD カードをフォーマットする
日時設定	*205#YYYYMMDDHHMMS S#	*205#20170120063015 2017年1月12日6時 30分15秒	Ok@	日時を設定する
稼働日設定	*206#?????? # ?= "0" or "1", 1=オン、0=オフ	*206#1001001# =月木日を稼働	Ok@	曜日毎にセンサーを稼働させる設定 左から月火水木金土日
SMS リプライオフ設定	*209#0#		返答なし	SMS 応答をオフにする
SMS リプライオン設定	*209#1#	*209#1#	Sms status Response Open@	SMS 応答をオンにする
通信モジュールリセット	*202#1#	*202#1#		電池が十分に通常通り送信されていたにもかかわらず送信されなくなった場合、本コマンドで通信モジュールをリセットしてみてください。

SMS コマンド送信失敗例

項目	コマンド	リプライ例	原因	対策
静止画送信	*500#	Send mode is off, sending stopped@	送信モードがオフになっている	送信モードを「毎回」に変更 *140#1#
		Max number, sending stopped@	1日最大送信枚数設定をすでに超えている	最大枚数をリセットまたは再設定 *180#0# //制限なし *180#100# //100枚 *180# //カウントクリア
		System busy@ / Excute fail@	カメラが通信中または通信障害中	しばらく時間をおいて再度トライする

